

Datenblatt  
11.06.2024



|                 |   |
|-----------------|---|
| Artikelnummer:  | 101649  |
| Produktname:    | ekey Adapter micro KFV_A ROTO A FUHR KÜS          |
| Produktname 2:  | für KFV_A, Roto Eneo A, FUHR, Kabelübergangsseite |
| EAN Code        | 9120022229713                                     |
| Zolltarifnummer | 8544 4290   |
| Herkunftsland:  | HU  |
| Gewicht         | 0,14 kg   |

Das ekey Adapterkabel für die ekey Steuereinheit micro kabelübergangseitig und die KFV Genius A, FUHR multitronic/autotronic und Roto Eneo A Motorschlösser ist ein Kabel, das die ekey Steuereinheit micro mit diesen Schlössern und auch mit dem ekey Kabelübergang verbindet. Dieses ekey Adapterkabel ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Dieses ekey Adapterkabel ist für die ortsfeste Montage in der Tür und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Das ekey Adapterkabel für die ekey Steuereinheit micro kabelübergangseitig und die KFV Genius A, FUHR multitronic/autotronic und Roto Eneo A Motorschlösser ist eine optionale Komponente und kann nur mit der ekey Steuereinheit micro und diesen Motorschlössern verwendet werden.

## Technische Daten

| Betriebsdaten           |         |
|-------------------------|---------|
| Betriebstemperatur min: | -40 °C  |
| Betriebstemperatur max: | 80 °C   |
| Luftfeuchtigkeit max:   | 90 %rel |

| Kabel               |            |
|---------------------|------------|
| Kabeltyp:           | Adapter    |
| Kabelart:           | LiYY       |
| Kabellänge:         | 4,1 m      |
| Aderanzahl:         | 6          |
| Aderquerschnitt:    | 0,34 qmm   |
| Aderwiderstand:     | 0,06 Ohm/m |
| Verseilung:         | Keine      |
| Mantelmaterial:     | PVC        |
| Manteldurchmesser:  | 5,7 mm     |
| Isolationsspannung: | 1000 V     |

